

玄人志向 M.2 NVMe SSD スタンド 「KURO-DACHI/CLONE/NVMe」
ファームウェアアップデート

【対象製品型番】	「KURO-DACHI/CLONE/NVMe」
【ファームウェア Ver.】	v0.1.1.7
【対応 OS】	Windows11, Windows10

■ご注意事項

ファームウェアアップデートを行う前に、データのバックアップを行ってください。
保証の如何を問わず記憶装置に記憶されているデータの損害については保証しかねます。
特に重要なデータは二重にバックアップを取ってください。

■ファイル一覧

ダウンロードした ZIP 形式ファイルを展開解凍すると、次のファイルが生成されます。

お読みください.pdf	… 現在お読みになられているこの文書です
JMFWUpdateDLL.dll	… アップデータ実行に必要なファイル ※消去するとアップデートが動作しなくなります
JMS586U Fw Updater v0.1.1.7.exe	… ファームウェアアップデート実行形式ファイル

■アップデート 手順

次の手順でファームウェアアップデートを行ってください。

1. アップデートを行う対象製品に AC アダプタと USB ケーブルを接続します。
SSD は取り外してください。
2. アップデートを行う対象製品 1 台を、Windows を起動したパソコンへ取り付けて、電源を ON にしてください。
3. JMS586U Fw Updater v0.1.1.7.exe のアイコンをダブルクリックしてアップデートを起動し、表示に従ってアップデートを進めてください。
- ✓ アップデータの起動直後に「Exit」ボタンが表示された場合はクリックして頂き、対象製品を取り外して頂き、再度手順を実行し直してください。
- ✓ 既にファームウェアが最新の場合は、「Firmware: Up to date」と表示されます。
4. 「Successfully updated」「Please power off/on your USB device.」と表示されたら、「Exit」をクリックしてから対象製品の電源を一度 OFF にして頂き、再度 ON にしてください。

以上で完了です。